

# RDNT-B06 ノンタッチLite

型 ■用途:マンション共用玄関等 ■納期:標準納期品●(P3参照)

RDNT-B06



RDNT-B06型 (アンテナ部)



TLNT-K01型 (ノンタッチキー)



TLNT-T01型 (ノンタッチタグ)

キースイッチを利用した既存のマンションオートロックシステムが、キースイッチを交換するだけでノンタッチシステムに生まれ変わります。

- 美和ロック製キースイッチKS-110シリーズ、KS-220シリーズから簡単にノンタッチLiteに置き換えられます。また、他社製キースイッチ(GOAL社製品KS-2、-3シリーズ)を交換することも可能です。
- 既存の集合玄関機の表面にアンテナと集合玄関機の内部に制御器を取り付ける方式なので、簡単な作業でノンタッチシステムを実現できます。<sup>(注1)</sup>
- ノンタッチキーのIDをあらかじめ登録した状態で出荷しますので、ノンタッチLiteを設置後すぐにご利用いただけます。現地での登録作業は不要です。
- ノンタッチLiteは1つの物件にすべて同一のノンタッチIDを使用します。各住戸別の個別IDが必要な場合はCMNT-201、CMNT-301をご利用ください。<sup>(注2)</sup>
- オプションの設定タグ(別途ご手配品)を使用して管理用のノンタッチIDを追加登録できます。
- オプション品

◇登録抹消用タグセット TLNT-T01E

- ・登録タグ: ノンタッチLiteにオーナー用ノンタッチキー(管理者用)を登録するためのタグです。
- ・抹消タグ: 登録したオーナー用ノンタッチキー(管理者用)を全抹消するためのタグです。個別抹消はできません。出荷時に登録されている居住者用のIDは抹消されません。

◇オーナー用ノンタッチキー(管理者用) TLNT-T01M

あらかじめ登録されている居住者用IDの他に管理用に登録できる別IDのノンタッチキーです。

◇接点タグセット TLNT-T01S

- ・接点切り替えタグ: ノンタッチLiteからの接点出力(a接点、b接点)を切り替えるためのタグです。
- ・接点出力時間切り替えタグ: ノンタッチLiteからの接点出力時間を切り替えるためのタグです。0.5秒、3秒、10秒、20秒、連続マーク/ブレードの繰り返し(照合ごと)の切り替えが可能です。

(注1) 事前に集合玄関機の中に制御部を収めるスペースがあることを必ずご確認ください。また制御器用のDC電源が必要です。

(注2) ノンタッチLiteは各住戸共通のIDで解錠するタイプの共用エントランスシステムです。そのため紛失時のID抹消はできません。キースイッチと同等のセキュリティ性能です。

■仕様

方式	電磁誘導波式(許可・申請不要)	
管理ID	1ID(初期IDは出荷時登録済み) オプションでオーナー用ノンタッチキー(管理者用)を2IDまで登録可能	
管理ゲート	1ゲート	
基本機能	ノンタッチキーまたはタグの読取、照合、判定、外部接点出力	
外部出力	照合結果出力: 無電圧a接点 DC24V 250mA オプションでa接、b接の切替可能 接点出力時間: 0.5秒 オプションで0.5秒、3秒、10秒、20秒、連続マーク/ブレードの繰り返し(照合ごと)の切替可能	
接続機器	接点信号入力により制御、動作する各種機器	
装着可能子鍵	U9(UR)・PR・LB・JN・JC	
ノンタッチキー検知距離	約1cm 周辺環境による	
一般仕様	使用温湿度	0~+40℃、30~95%RH 結露なきこと
	防水性能	JIS防雨型(集合玄関機表面に設置のアンテナ部分)
	電源	DC11~27V 最大300mA/12V時
	材質・仕上	制御器: ABS樹脂・ホワイト アンテナ: ポリカーボネート・黒(シボ)
	外形寸法	制御器: 44(W)×69(H)×30(D) アンテナ: 43(W)×43(H)×12(D)
重量	制御器: 約48g アンテナ: 約32g	

■システム構成図

